

Digital Multimeter

TENMA™

Specifications:



Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage	200mV/2V/20V/200V/600V	$\pm(0.5\%+1)$
AC Voltage	2V/20V/200V/600V	$\pm(0.8\%+3)$
DC Current	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm(0.8\%+1)$
AC Current	20mA/ 200mA/ 10A	$\pm(1\%+3)$
Resistance	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	$\pm(1\%+2)$
Capacitance	2nF/20nF/200nF/2μF/100μF	$\pm(4\%+3)$
Temperature (°C)	-40°C to 1,000°C	$\pm(1\%+3)$
Temperature (°F)	-40°F to 1,832°F	$\pm(1\%+4)$

Special Functions

Display Count		2,000
Manual Range		√
Diode		√
Auto Power Off		√
Continuity Buzzer		√
Low Battery Indication		√
Data Hold		√
Input Protection		√
Input Impedance for DCV	Around :10MΩ	√

General Characteristics

Power	9V Battery (6F22)
LCD Size	63mm × 29mm
Product Colour	Orange and Grey
Product Net Weight	270g
Product Size	186mm × 91mm × 39mm
Standard Accessories	Battery, Test Lead, Point Contact Temperature Probe

Part Number Table

Description	Part Number
Digital Multimeter	72-2595

TENMA™

תיאור פריט: רב מודד מולטימטר דיגיטלי – TENMA 2595

יצרן: TENMS

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים - MULTIMETERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ